

- 組合式箱體可堆疊放置，不占空間且安裝靈活，提供隔離變壓器箱，使UPS可供雙電壓輸出110Vac/220Vac。
- 智慧型控制風扇，依負載及環境溫度自動調節風扇運轉，達到省電降低噪音效果。
- 冷開機功能: 可在無市電狀態下，以直流DC電源啟動不斷電系統開機。
- 可透過監控軟體Winpower，監看不斷電系統狀態。
- 提供Web/SNMP管理介面卡及USB通訊介面。
- 微電腦處理器，提升產品之穩定性與可靠性。
- 高效能雙轉換設計，提供全方位的電力保護。
- 節能模式(ECO)，可達到環保節能效益。
- 選配-可外接電池箱來延長使用時間。
- 長時間操作下，保持適當低溫。
- 內建緊急關閉電源EPO功能。
- 具備寬裕的輸入電壓範圍。
- 可進行自我測試功能。
- 輸出電壓度 $\pm 2\%$ 。
- 輸出功率因數0.9。

型號	UPS-10000LB
額定容量	10KVA/9000W
輸入	
電壓	單相二線220Vac
電壓範圍	-20%, +25%
頻率	50Hz 或 60Hz(自動偵測); $\pm 3\%$
輸出	
電壓	單相三線110Vac/220Vac
電壓範圍	$\pm 2\%$
頻率	50Hz 或 60Hz(電池放電模式: $\pm 0.1\%$)
波形	正弦波
插座	端子座
效率	
AC模式	滿載且電池充滿 $>92\%$
BAT模式	滿載且電池充滿 $>92\%$
ECO模式	滿載且電池充滿 $>96\%$
電池	
電壓	240VDC
供電時間(半載/滿載)	13分鐘/4分鐘
型式	12V密閉式免加水鉛酸
充電時間	8小時回充至90%以上電位
轉換時間	
AC模式 $\leftrightarrow$ BAT模式	零中斷
逆變模式 $\leftrightarrow$ Bypass	零中斷
ECO模式 $\leftrightarrow$ 逆變模式	<10 毫秒
顯示	
LED燈號	市電正常(綠色)、旁路模式(黃色)、異常(紅色)、電池放電(黃色)
LCD液晶螢幕	輸入/輸出電壓、輸入/輸出頻率、負載量、電池電量、模式/錯誤/警告代碼/電池更換/過載、逆變運作、旁路運作顯示警告等
保護功能	
過載	有
EPO	有
警報聲	有
自我偵測按鍵功能	有
通訊介面	
USB埠-標配	附USB傳輸線
Web/SNMP卡-標配	執行遠端UPS關閉、重新啟動及管理偵測功能
Winpower監控軟體	支援Windows 11(含)以上、Linux作業系統，並免費提供
操作環境	
適用溫度	0°C-40°C
相對濕度	0-90%(不凝結)
噪音	距離一公尺小於50dB
認證	
BSMI	有

*電源輸入及輸出配線由使用單位自行準備，以利安裝人員將輸入及輸出安裝產品(UPS)開機測試