



- 高效能雙轉換設計，提供全方位的電力保護。
- 提供Web/SNMP管理介面卡及USB通訊介面。
- 選配-可外接電池箱來延長使用時間。
- UPS提供輸出相容220Vac/230Vac/240Vac可調整，相容性強，更具靈活性。
- 選配-加裝隔離變壓器，使UPS可供雙電壓輸出110Vac/220Vac。
- 微電腦處理器，提升產品之穩定性與可靠性。
- 長時間操作下，保持適當低溫。
- 內建緊急關閉電源EPO功能。
- 可進行自我測試功能。
- 節能模式(ECO)，可達到環保節能效益。
- 輸出電壓度小於2%。
- 可透過監控軟體Winpower，監看不斷電系統狀態。
- 輸出功率因數0.9。
- 具備寬裕的輸入電壓範圍。
- 智慧型控制風扇，依負載及環境溫度自動調節風扇運轉，達到省電降低噪音效果。
- 冷開機功能: 可在無市電狀態下，以直流DC電源啟動不斷電系統開機。
- 此機身為機架式設計，適用於資訊機房存放設備儀器等产品。

| 型號           | UPS-10KVA                                          |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 額定容量         | 10KVA/9000W                                        |
| <b>輸入</b>    |                                                    |
| 電壓           | 單相二線220Vac                                         |
| 電壓範圍         | -20%, +25%                                         |
| 頻率           | 50Hz 或 60Hz(自動偵測) ; +/-3%                          |
| 波形失真度        | 滿載時<5%                                             |
| <b>輸出</b>    |                                                    |
| 電壓           | 單相二線220Vac/230Vac/240Vac 可調整                       |
| 電壓範圍         | +/-2%                                              |
| 頻率           | 50Hz 或 60Hz(電池放電模式: +/-0.1%)                       |
| 波形           | 正弦波                                                |
| 諧波失真         | ≤2%(線性負載), ≤5%(非線性負載)                              |
| 插座/數量(NEMA)  | 5個+端子台                                             |
| <b>效率</b>    |                                                    |
| AC模式         | 滿載且電池充滿>92%                                        |
| BAT模式        | 滿載且電池充滿>92%                                        |
| ECO模式        | 滿載且電池充滿>96%                                        |
| <b>電池</b>    |                                                    |
| 電壓           | 240VDC                                             |
| 供電時間(半載/滿載)  | 13分鐘/4分鐘                                           |
| 型式           | 12V密封式免加水鉛酸                                        |
| 充電時間         | 8小時回充至90%以上電位                                      |
| <b>轉換時間</b>  |                                                    |
| AC模式⇌BAT模式   | 零中斷                                                |
| 逆變模式⇌Bypass  | 零中斷                                                |
| ECO模式⇌逆變模式   | <10毫秒                                              |
| <b>顯示</b>    |                                                    |
| LED燈號        | 市電正常(綠色)、旁路模式(黃色)、異常(紅色)、電池放電(黃色)                  |
| LCD液晶螢幕      | 輸入/輸出電壓、輸入/輸出頻率、負載量、電池電量、模式/錯誤/警告代碼、逆變運作、旁路運作顯示警告等 |
| <b>保護功能</b>  |                                                    |
| 過載           | 有                                                  |
| EPO          | 有                                                  |
| 警報聲          | 有                                                  |
| 自我偵測按鍵功能     | 有                                                  |
| <b>通訊介面</b>  |                                                    |
| USB埠-標配      | 附USB傳輸線                                            |
| Web/SNMP卡-標配 | 執行遠端UPS關閉、重新啟動及管理偵測功能                              |
| Winpower監控軟體 | 支援Windows 10(含)以上、Linux作業系統，並免費提供                  |
| <b>操作環境</b>  |                                                    |
| 適用溫度         | 0°C-40°C                                           |
| 相對濕度         | 0-90% (不凝結)                                        |
| 噪音           | 距離一公尺小於50dB                                        |
| <b>外觀</b>    |                                                    |
| 尺寸 (深*寬*高)mm | 主機610*440*133(3U)                                  |
|              | 電池箱610*440*133(3U)                                 |
|              | 電源模組110*440*135                                    |
| <b>認證</b>    |                                                    |
| BSMI         | 有                                                  |

\*電源輸入及輸出配線由使用單位自行準備，以利安裝人員將輸入及輸出安裝產品(UPS)開機測試