



- › 智慧型管理功能Web/SNMP卡，可遠端監控UPS各項狀態(選配)。
- › 微電腦處理器控制，提升UPS之穩定度與可靠度。
- › 高效能雙轉換技術設計，提供全天候的電力保護。
- › 智慧型節能模式(ECO)，可達到環保節能效益。
- › 可在無市電狀態下，以直流電源啟動UPS。
- › 可外接電池箱來延長使用時間(選配)。
- › 可透過監控軟體，監看UPS各狀態。
- › 長時間操作下可保持低溫散熱。
- › 可進行UPS自我測試功能。
- › 可接受寬範圍的輸入電壓。
- › 輸出電壓調節 $\pm 1\%$ 。
- › 通訊介面RS-232埠。
- › 輸出功率因數0.9。

型號	UPS-1500VA
額定容量	1.5KVA/1350W
輸入	
電壓	單相二線 110/115/120Vac
電壓範圍	$\pm 25\%$
頻率	50Hz 或 60Hz ; $\pm 3\%$
波形失真度	滿載時 $<5\%$
輸出	
電壓	單相二線 110/115/120Vac
電壓範圍	$\pm 1\%$
頻率	50Hz 或 60Hz(電池放電模式: $\pm 0.05\%$)
波形	正弦波
諧波失真	$\leq 2\%$ (線性負載)
插座數量(NEMA)	4個
效率	
AC模式	89%
BAT模式	86%
電池	
供電時間(半載/滿載)	15分鐘/4分鐘
型式	12V密封式免加水鉛酸
充電時間	5小時回充至90%以上電位
可外接電池箱	有
轉換時間	
AC模式 $\leftrightarrow$ BAT模式	零中斷
逆變模式 $\leftrightarrow$ Bypass	<4 毫秒
ECO模式 $\leftrightarrow$ 逆變模式	<10 毫秒
顯示	
LCD液晶螢幕	輸入/輸出電壓、輸入/輸出頻率、負載量、電池電量、模式/錯誤/警告代碼、逆變運作、旁路運作顯示警告等
保護功能	
過載	有
過溫	有
EPO	有
警報聲	有
自我偵測按鍵功能	有
通訊介面	
RS-232埠-標配	附RS-232傳輸線
Web/SNMP卡-選配	執行遠端UPS關閉、重新啟動及管理偵測功能
Winpower監控軟體	支援Windows 10(含)以上、Linux作業系統，並免費提供
操作環境	
適用溫度	0°C-40°C
相對濕度	0-97%(不凝結)
噪音	距離一公尺小於50dB
外觀	
尺寸(深*寬*高)	405*195*330mm
認證	
BSMI	有