

## INVISIMO 系列(長時間放電需求設計)



- › 冷開機功能：可在無市電狀態下，以直流電源啟動不斷電系統開機。
- › 關機充電功能：不斷電系統在無開機狀態下，也能進行電池充電。
- › 內建5-30安培充電器，可透過電流按鍵調整不同安培。
- › 可乘載高負載量，提供機器可靠性及靜音運作。
- › 高效能設計，有效達到節能省電。
- › 智慧型電池電源保護管理(ABM)。
- › 短路及過載保護。
- › 電池過充保護。
- › 過熱保護。

型號	INVISIMO-1000	INVISIMO-1500	INVISIMO-2000	INVISIMO-3200
額定容量	1000VA/600W	1500VA/900W	2000VA/1200W	3200VA/2000W
<b>輸入</b>				
交流電壓	110/115/120Vac 或 220/230/240Vac			
電壓範圍(交流)	90Vac-135Vac 或 187Vac-264Vac +/-4%			
直流電壓	12Vdc		24Vdc	
電池範圍(直流)	10Vdc-14Vdc		20Vdc-28Vdc	
頻率	47Hz-53Hz 或 57Hz-63Hz			
<b>輸出</b>				
電壓	110/115/120Vac 或 220/230/240Vac			
電壓額定	電池放電模式：+/-7%			
頻率	50Hz 或 60Hz			
頻率額定	電池放電模式：+/-1Hz			
轉換時間	小於10毫秒(代表值)			
波形	模擬正弦波			
<b>電池</b>				
類型	密閉式鉛酸免保養電池(建議使用)			
容量	可達1000Ah			
電池低電量	10.8Vdc +/-0.2Vdc		21Vdc +/- 0.5Vdc	
電池截止電壓範圍	10Vdc +/-0.2Vdc		20Vdc +/- 0.5Vdc	
<b>充電器</b>				
電池充電電壓	13.6Vdc +/-2Vdc		27.5Vdc +/- 0.6Vdc	
充電電源	最大可達30安培(可透過按鍵調整電池充電電流5安培 或 10安培 或 20安培)			
過充保護	14.5Vdc +/-0.5Vdc		29Vdc +/- 0.5Vdc	
<b>顯示</b>				
控制按鍵	主電源開/關、不斷電系統自我偵測按鍵、電池充電電流調整開關			
液晶螢幕顯示	市電模式：市電輸入正常，顯示"AC"；電池放電模式：示"Back-up"			
	過載：顯示"O-Load"；溫度過高：顯示"O-Temp"；系統中斷：顯示 "Cut-off"			
	負載容量：顯示負載容量大小；電池容量：顯示電池消耗百分比			
<b>操作環境</b>				
適用溫度	0°C-40°C(32°F-104°F)			
濕度	0-95%(不凝結)			
噪音	距離一公尺小於45dB			
<b>外觀</b>				
尺寸(深*寬*高)	420*218*160毫米			

\*現行產品規格若有變更不再另行通知