

7700CH 系列 600VA-2000VA(抽取式機殼設計)



- ▷ 過高壓/過低壓保護：當不斷電系統處於過高壓或過低壓時，機器將轉入電池放電模式，提供穩定輸出電流，保護連接的設備。
- ▷ 自動重啟功能：不斷電系統偵測到電池低電量時，會自動關機；當市電恢復時，機器將自動重新啟動。
- ▷ 選配-監控軟體：可透過USB通訊介面與電腦連結，監看不斷電系統狀態。
- ▷ 環保節能模式：不斷電系統偵測到空載時，將會自動關機，節省能源。
- ▷ 冷開機功能：可在無市電狀態下，以直流電源啟動不斷電系統開機。
- ▷ 關機充電功能：不斷電系統在無開機狀態下，也能進行電池充電。
- ▷ 內建定電壓與定電流的電池充電器，可延長電池平均壽命。
- ▷ 卓越的微電腦處理器控制，提升產品之穩定度與可靠度。
- ▷ 內建兩段升壓及一段降壓功能，提供穩定的輸出電壓。
- ▷ 選配-具有RJ-45/11連接埠突波保護數據機/電話。
- ▷ 防雷擊、電源突波保護功能，確保市電品質。
- ▷ 採用簡易電池滑蓋的更換設計。

型號	IDEAL-7706CH	IDEAL-7708CH	IDEAL-7710CH	IDEAL-7712CH	IDEAL-7715CH	IDEAL-7720CH
額定容量	600VA/360W	800VA/480W	1000VA/600W	1200VA/720W	1500VA/900W	2000VA/1200W
輸入						
電壓	110/115/120Vac 或 220/230/240Vac					
電壓範圍	-30%、+25%					
頻率	50Hz 或 60Hz(自動偵測)					
輸出						
電壓範圍	市電模式/電池放電模式：110/115/120Vac 或 220/230/240Vac +/-10%					
頻率	市電模式：50Hz(47Hz-53Hz) 或 60Hz(57Hz-63Hz)；電池放電模式: 50Hz 或 60Hz +/-1Hz					
波形	模擬正弦波					
轉換時間	小於6毫秒(代表值)					
輸出插座： 標準美規5-15R或美規半圓	電池備援與突波保護插座*4個 + 突波保護插座*4個		電池備援與突波保護插座*5個 + 突波保護插座*5個			
電池						
電壓	12VDC		24VDC			
容量/數量	12V/7AH*1顆	12V/9AH*1顆	12V/7AH*2顆	12V/7AH*2顆	12V/9AH*2顆	12V/9AH*2顆
回充時間	5小時可回充至90%電位					
安全保護	電池過充及過放保護裝置					
智慧型電池保護	有					
顯示						
液晶螢幕顯示	輸入與輸出電壓值、頻率、負載容量、電池容量					
警報聲						
電池放電模式	每八秒響兩短聲					
電池低電量	每一秒響四短聲					
過載	持續鳴叫					
異常錯誤	持續鳴叫					
通訊介面						
USB(選配)	有，軟體系統支援Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/2003/Vista/7/8/10/11					
操作環境						
適用溫度	0-40°C(32-104°F)					
濕度	0-95%(不凝結)					
噪音	距離一公尺小於40dB					
外觀						
尺寸(長*寬*高)	315.5*100*141毫米		343*135*208毫米			

*現行產品規格若有變更不再另行通知