

7700CHB 系列 1000VA(抽取式機殼設計)



- ▷ 過高壓/過低壓保護：當不斷電系統處於過高壓或過低壓時，機器將轉入電池放電模式，提供穩定輸出電流，保護連接的設備。
- ▷ 自動重啟功能：不斷電系統偵測到電池低電量時，會自動關機；當市電恢復時，機器將自動重新啟動。
- ▷ 監控軟體：可透過USB通訊介面與電腦連結，監看不斷電系統狀態。
- ▷ 冷開機功能：可在無市電狀態下，以直流電源啟動不斷電系統開機。
- ▷ 關機充電功能：不斷電系統在無開機狀態下，也能進行電池充電。
- ▷ 具有簡易更換電池設計，不拆解UPS機殼即可輕鬆更換電池。
- ▷ 內建定電壓與定電流的電池充電器，可延長電池平均壽命。
- ▷ 卓越的微電腦處理器控制，提升產品之穩定度與可靠度。
- ▷ 內建兩段升壓及一段降壓功能，提供穩定的輸出電壓。
- ▷ 具有內建定電壓、定電流充電器及電池過消耗保護。
- ▷ 防雷擊、電源突波保護功能，確保市電品質。
- ▷ 具有簡易液晶面板顯示不斷電系統。

型號	IDEAL-7710CHB
額定容量	1000VA/500W
輸入	
電壓	110/115/120Vac
電壓範圍	-30%、+25%
頻率	50Hz 或 60Hz(自動偵測)
輸出	
電壓範圍	市電模式/電池放電模式：110/115/120Vac +/-10%
頻率	市電模式：50Hz(47-53Hz) 或 60Hz(57-63Hz)；電池放電模式：50Hz 或 60Hz +/-1Hz
波形	模擬正弦波
轉換時間	小於6毫秒(代表值)
輸出插座：標準美規5-15R	電池備援與突波保護插座*4個 + 突波保護插座*4個
電池	
類型	密閉式鉛酸免保養電池
規格	12V 34.0W/Cell
回充時間	5小時可回充至90%電位
安全保護	電池過充及過放保護
智慧型電池保護	有
顯示	
液晶螢幕顯示	輸入與輸出電壓值、頻率、負載容量、電池容量
警報聲	
電池放電模式	每八秒響兩短聲
電池低電量	每一秒響四短聲
過載	持續鳴叫
異常錯誤	持續鳴叫
通訊介面	
USB	軟體系統支援 Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/2003/Vista/7/8/10/11
操作環境	
適用溫度	0°C-40°C(32°F-104°F)
濕度	0-95%(不凝結)
噪音	距離一公尺小於40dB
外觀	
尺寸(長*寬*高)	305*98*170毫米

*現行產品規格若有變更不再另行通知