

VP-175-15A 系列(拉線式機種)



- › 內建延遲時間設定裝置，可手動設定為15秒/ 30秒/ 3分鐘以保護設備。
- › 內置具有微電腦處理控制，可有效提升產品之穩定度及可靠性。
- › 電壓保護器會自動關閉輸出，以保護連接設備裝置。
- › 防雷擊電源突波保護，吸收可達900焦耳。
- › 具有電壓過高/過低自動保護功能。

型號	VP-175-15A
輸入	
電壓範圍	90-135Vac 或 180-268Vac
頻率	60Hz
高壓保護	高於135Vac 或 268Vac(自動切斷輸出)
低壓保護	低於90Vac 或 180Vac(自動切斷輸出)
輸入電源方式	採接線式L,N,G(G與輸出共線)
輸出	
電壓範圍	90-135Vac 或 180-268Vac(同輸入電壓)
頻率	60Hz(同輸入頻率)
輸出電源方式	採接線式L,N,G(G與輸出共線)
保護設備	
輸出延遲啟動時間	15秒/30秒/3分鐘
電擊突波保護能力	最大900焦耳
輸出電流	最大20A
指示燈號顯示	
輸入過低電壓	第一紅色過低電壓指示燈亮啟
輸入電壓正常	第二綠色正常電壓指示燈亮啟
輸入過高電壓	第三紅色過高電壓指示燈亮啟
輸出延遲時間指示燈	依設定延遲時間點，依序指示燈號閃爍
操作環境	
濕度	0-95%(不凝結)
噪音	距離一公尺小於40dB
外觀	
尺寸(長*寬*高)	44*34*95毫米

*現行產品規格若有變更不再另行通知